



移動用分岐ボックス 漏電ブレーカ

ブレーカ状態確認用
透明窓

取っ手

コード挿入口

コード口側

HB4323

定格表示

30A漏電ブレーカ

ローレットねじ

コンセント側


ゴム足

60Aの入力で引掛形30Aの電源を2ヶ供給！

60Aの入力で引掛形30Aの電源を2ヶ供給することができる、鋼板製で移設可能な分岐用コンセントボックスです。それぞれのさし込み口に30A漏電ブレーカを設置したことにより、過負荷・短絡による過電流や漏電から接続した機器類を守ります。

入力には接地形3P 60A 250V/480V定格を設定。プラグ・ケーブルを無しとしたことで、ケーブルの種類や長さ、先端プラグなど、自由な設定が可能です。

さし込み口1個につき30Aまで、2個合計で60Aまで使用可能です。



コード口より挿入した14mm²電線を端子台に結線して使用します。端子台は透明の絶縁カバー付です。

■ 使用例

100A幹線に設置したT型分岐用コネクタボディの60Aコンセント口から電源を取り、この移動用分岐ボックスにつなげることで、100Aの幹線から30Aのコンセントを2つ使用することが可能となります。

■ 形状寸法 ※さし込み口形状は省略しています。

HB4323
HB4323-L15
HB4363

極配置図

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
VCT/2PNCT 14mm ²	圧着端子式	R14-6

引掛形60Aプラグ付コードセット (別売)

移動用分岐ボックスに最適な、引掛形60Aプラグカバープラグ付のコードセット品です。

■250V定格 (先端プラグ4622E) 型番:4622E-CS 標準価格:21,240円	■600V定格 (先端プラグ4662E) 型番:4662E-CS 標準価格:21,240円
--	--

※電線 VCT14mm²×3M
圧着端子 R14-6×4ヶ付

■ 製品一覧 ※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

入力	出力 (コンセント)	型番	標準価格 (円)	適用プラグ		備考
				ナイロンカバー	ゴムカバー	
接地形3P 60A 250V	接地形3P 30A 250V 引掛形 ×2ヶ	HB4323	90,900	4322N	4322R	30A漏電ブレーカ ×2ヶ付
	接地形3P 30A 250V 引掛形 NEMA L15-30 ×2ヶ	HB4323-L15	90,900	4322N-L15	4322R-L15	
接地形3P 60A 480V	接地形3P 30A 480V 引掛形 ×2ヶ	HB4363	91,980	4362N	4362R	

